


WiFi Intelligent Valve Actuator Manual de utilizare



Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului pentru închiderea și deschiderea robinetelor cu bilă. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza.

I. Profilul produsului

Conectivitate WIFI de

înaltă fiabilitate

Control în cloud - Aplicația Smart Life

Utilizare: securitate la domiciliu, case de familie, udare, irigare automată

II. Specificațiile produsului

Tensiunea de alimentare: 12V/1A

Tehnologia de comunicare: WIFI

Frecvența de comunicare: 2.4G

Distanța fără fir (exterior): 30m Presiunea

supapei: max. 1,6 Mpa

Specificațiile supapei: 0,4, 0,6, 1 inch, 1,25 inch. Deci, până la DN32, diametrul exterior maxim al conductei 44mm

Timpe de închidere: 5-10 secunde

Timpe de deschidere: 5-10 secunde

Cuplu: 30-60 kg.cm Aplicație:

IOS/android

Tip supapă: Supapă cu mâner, după cum se arată

III. Ghid de instalare

1. Instalarea dispozitivului de acționare a supapei trebuie să fie pe aceeași axă între axa de rotație a supapei și axa centrală a supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet.
2. Montați plăcile de blocare pe actuator după cum se arată și montați manșonul după cum se arată, strângeți manșonul prin strângerea manșonului cu o forță rezonabilă. După instalarea dispozitivului de acționare a supapei, inelul de reținere a ambreiajului poate fi scos și mânerul supapei poate fi deplasat manual pentru a verifica dacă dispozitivul de acționare a supapei este instalat corect
3. Conectați adaptorul de alimentare DC12V/1A.

Product pack



IV. Instrucțiuni de utilizare.

1. Scațați codul QR, descărcați aplicația "Smart Life", instalați și deschideți aplicația, înregistrați un cont conform instrucțiunilor de pe dispozitivul dvs. mobil



2. Adăugarea unui dispozitiv:

A) În aplicația Smart Life, faceți clic pe semnul "+" din dreapta

colțul de sus al ecranului.

B) Selectați "Alte produse" în stânga jos și faceți clic pe "Alte produse (Wifi)" în selecția de produse. În continuare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola rețelei Wifi la care veți conecta dispozitivul și faceți clic pe "Next"

C. Pe dispozitivul de unitate, apăsați butonul timp de aproximativ 5 secunde, apoi indicatorul începe să clipească rapid, pe telefonul mobil, confirmați că indicatorul luminos clipește rapid și apăsați butonul "NEXT" sau "NEXT"

3. Starea implicită a actuatorului supapei după împerechere este închisă. Comutatorul supapei poate fi acționat după cum este necesar. Când supapa este deschisă, indicatorul luminos este aprins. Când supapa este închisă, indicatorul luminos este stins. Puteți schimba starea cu un buton sau utilizând APP-ul mobil.

4. Dacă doriți să partajați dispozitivul de acționare a supapei pe mai multe dispozitive mobile, trebuie doar să partajați dispozitivul de acționare în aplicația Smart - Life

V. FAQ - Întrebări frecvente

1. Actuatorul supapei nu funcționează corect din punct de vedere mecanic: verificați dacă centrul axei actuatorului supapei și axa centrală a supapei sunt pe aceeași axă. Verificați dacă supapa poate fi acționată ușor, fără a utiliza o forță excesivă.

2. Dacă supapa de închidere este blocată, vă recomandăm să o înlocuiți.

3. Dacă nu reușiți să asociați dispozitivul, asigurați-vă că conectați dispozitivul la aceeași rețea ca și telefonul mobil. De asemenea, verificați dacă rețeaua la care vă conectați este de 2,4 GHz și dacă pictograma de intensitate a semnalului de pe telefonul dvs. mobil afișează semnal complet.

VII. Conținutul pachetului

1. Unitate de acționare principală
2. Manual de utilizare RO

3. Adaptor 12V/1A
4. Cleme pentru tablă
5. Clemă